20240308 X75三模说明书 手册式
85*120mm

85mm

120mm

ATTACK SHARK

X75

TRIPLE MODE MECHANICAL KEYBOARD

OPERATING INSTRUCTION

English ····· 01-07
Deutsch ····· 08-14
Italiano ····· 15-21
Français ····· 22-28
Español ····· 29-35
Русский язык ····· 36-42
日本語 ····· 43-49
中文 ····· 50-56

ATTACK SHARK

English

Thank you for choosing our ATTACK SHARK X75 three-mode mechanical keyboard. It not only has multiple functions and lighting effects, but also can be DIY customized assembly according to your own competitive needs, interests and preferences, etc., so that you can achieve the desired effect while enjoying the fun of handiwork. We hope it can bring you a new sense of product operation.

Product application scope:

Attack Shark X75-QMK mechanical keyboard, designed with 81 keys, using open source firmware, can be applied with VIA open source software platform, key symbols full RGB4light, channel uses physical structure switch switch-Bluetooth2.4G-wired three-mode connection, compatible with mainstream operating systems: Windows7, Windows2000, Windows XP, Vista, Win7, Win8, Win10,RWin1, OS2-2.2 versions and above and mobile phone systems with Bluetooth version. The name of the local Bluetooth device is "X75-0-BT1, X75-0-BT2, X75-0-BT3".

Hardware requirements:

Mobile phone or computer with Bluetooth and a USB port available for connecting devices.

Keyboard diagram:

Keyboard switch interface description

Bluetooth connection mode



2.4G connection mode



Wired connection mode



X75-QMK keyboard installation steps and use:

1. Bluetooth mode connection pairing installation steps and use:

1). Press the Fn+QFN+W/Fn+E key combination on the Bluetooth channel to pair the keyboard Bluetooth broadcast code.

（1）Turn the keyboard mode switch to the BT icon position(Figure);

(2) **Fn+Q key: Bluetooth-Name: X75-5.0-BT1**
(Press and hold the combination function key for Bluetooth pairing, the Q key light on the keyboard will flash blue)

FN+W key： Bluetooth name: X75-5.0-BT2
(Press and hold the combination function key for Bluetooth pairing, the keyboard W key light will flash yellow)

FN+E key: Bluetooth name: X75-5.0-BT3
(Press and hold the combination function key for Bluetooth pairing, the keyboard E key light will flash yellow)

Warm reminder: When the Bluetooth pairing is connected, the corresponding key light will be on for 10 seconds, and the key light will be turned off after 10 seconds of inactivity mode. The pairing code is about press combination key to switch Bluetooth channels. When switching, the key light will flash slowly.

2). **Device connection steps**

(1). When the product is connected to the mobile phone, press and hold any combination of Fn+QFN+W/Fn+E for the keyboard to broadcast Bluetooth. At this time, open the phone's "Settings" and click Bluetooth. Then select "X75-5.0-BT1/-BT2" in the Bluetooth dialog box (device name to pair and connect).

(2) Installation steps on a WIN-10 computer: On the computer, click "Start", select "Device", select "Bluetooth", then select the "Keyboard icon" in the list and click pairing. Follow the interface dialogue to complete the operation.

2. 2.4G mode installation steps and use:

(1) Set the keyboard mode switch to the 2.4G icon state;

(2) Long press Fn+W keys, then the keyboard R key character light will flash blue light quickly;

(3) Quickly plug the receiver into the idle USB port of the computer;

(4) The computer automatically confirms the code and installs the corresponding adapter software.

Warm tip: Generally, when the computer is installed and can be used, the keyboard character light will become long and then turn off to restore the original light mode, which means that the keyboard has been successfully paired with the computer and can be used.

3. Wired mode installation steps and use:

The keyboard can also be connected to the computer with the TYPE-C cable. When the cable is plugged in, when the keyboard mode switch key is in the middle "Line" icon position, the keyboard is connected to the computer via USB wired mode.

Warm Tips: When the keyboard is low on power, the "EBC" key character light will light up red - indicating that the keyboard is also in charging state - until it is fully charged and the key character light returns to the original light mode.

X75- QMK keyboard FN function and lighting operation instructions:





X75 - QMK keyboard FN multimedia function key description for MAC system:

Note: WIN/ALT will be swapped when switching interfaces, do not lock WIN.

Keyboard WIN system and MAC system switching function:

1. Fn+A (press for more than 3 seconds) = switch to MAC system (keyboard "A" light flashes three times slowly);

2. Fn+S (press for more than 3 seconds) = switch to WIN system (keyboard "S" light flashes three times slowly);

Fn+F1=F1	Fn+F5=F5	Fn+F9=F9
Fn+F2=F2	Fn+F6=F6	Fn+F10=F10
Fn+F3=F3	Fn+F7=F7	Fn+F11=F11
Fn+F4=F4	Fn+F8=F8	Fn+F12=F12

Notes:

1. When using this keyboard for the first time, it is recommended to use the charging cable provided with the product to connect the computer USB port or DC-5V charger to fully charge the keyboard before using it. When charging, remember the direction of the TYPE-C head of the connecting cable and carefully insert it into the charging dock of the keyboard.

When the keyboard is plugged in for charging, the ESC key light on the keyboard lights up red, and when it is fully charged, the indicator light will be restored to the normal mode.

2. This keyboard has an intelligent power saving function: when the keyboard is idle for about 3 minutes, the keyboard will automatically turn off the backlight, and you can restore the light by pressing any key.

3. When the receiver is plugged in when using this keyboard, if the computer cannot recognize it, it should be considered that the port contact is poor and it needs to be replaced and plugged into another computer USB port. When the backlight of the keyboard dims or no light is on during use, it should be confirmed that it is caused by insufficient built-in power of the product, if the power is insufficient, charge it in time. When charging, the TYPE-C cable provided must be connected to the keyboard before charging. The charging time will vary according to the power of the charger, if the product is not used for a long time, please turn the product mode switch to the wired icon position.

4. When the product freezes or suddenly stops during use, in addition to eliminating the cause of low battery voltage, it should be considered that there is interference from the same frequency signal in the environment. At this time, you can use a TYPE-C cable to connect the computer to use it in wired mode. You can also switch the Bluetooth channel or 2.4G channel to solve the problem. The method of pairing is shown above (if the pairing fails once, you can repeat the operation).

5. The wired mode of the X75-QMK keyboard also supports VIA open source software, but you need to open the https://www.caniuseva.com/sk/usevia.app/ webpage and prepare the X75.json file for configuration. When configuring, the keyboard must be switched to wired mode before it can be used.

6. Attack Shark wireless products are all designed with built-in lithium batteries, and the keyboard uses a large-capacity lithium battery design. Therefore, for the safety of users, the product can only be used at room temperature indoors. Please do not use it in extremely cold or high temperature places near fire sources.

7. Product damage disposal: If the product is damaged and cannot be repaired, please do not disassemble it or throw it into the fire by yourself to avoid accidental danger. It should be sent to a professional waste disposal station or a special recycling box for disposal.

Packing list:

1. One TYPE-C charging cable
2. One instruction manual and warranty card
3. One 2.4G receiver
4. One blister cover

Deutsch

Vielen Dank, dass Sie sich für unsere mechanische Tastatur X75 mit drei Modi ATTACK SHARK entschieden haben. Sie verfügt nicht nur über mehrere Funktionen und Lichteffekte, sondern kann auch individuell nach Ihren eigenen Wettbewerbsanforderungen, Interessen und Vorlieben usw. zusammengebaut werden, sodass Sie den gewünschten Effekt erzielen und gleichzeitig den Spaß am Anfassen genießen können. Wir hoffen, dass Ihnen ein neues Gefühl für die Bedienung des Produkts vermittelt kann.

Produktanwendungsbereich:

Die mechanische Tastatur Attack Shark X75-QMK mit 81 Tasten und Open-Source-Firmware, kann mit der Open-Source-Software-Plattform VIA verwendet werden, Die Tastensymbole sind vollständig RGB-beleuchtet, der Kanal verwendet die physische Struktur Schalter-Bluetooth2.4G-Kabel Drei-Modus-Verbindung, kompatibel mit Mainstream-und Steuern ausgerüstete Geräte, Das Produkt kann auf Computern mit Windows 2000, Windows XP, Vista, Win7, Win8, Win10,WIN11, OS2-2.0 und höher sowie auf Mobiltelefonsystemen mit Bluetooth-Version ausgeführt werden, Der Name des lokalen Bluetooth-Geräts lautet "X75-5.0-BT1, X75-5.0-BT2, X75-5.0-BT3".

Hardwareanforderungen:

Mobiltelefon oder Computer mit Bluetooth und einem USB-Anschluss zum Anschließen von Geräten,

Tastaturdiagramm:

Beschreibung des Tastaturschalters/der Schnittstelle

Bluetooth-Verbindungsmodus



2.4G-Verbindungsmodus

Kabelgebundener Verbindungsmodus

Installations- und Verwendungsschritte für die X75-QMK-Tastatur:

1. Installations- und Verwendungsschritte für die Verbindungspaarung im Bluetooth-Modus:

1) Drücken Sie die Tastenkombination Fn+QFN+W/Fn+E auf dem Bluetooth-Kanal, um den Bluetooth-Übertragungscode der Tastatur zu koppeln.

(1) Stellen Sie den Tastaturmodusschalter auf die Position des BT-Symbols (Abbildung);

(2) **Fn+Q-Taste: Bluetooth-Name: X75-5.0-BT1**
(X75-5.0-BT1 (Halten Sie die Funktionstastenkombination für die Bluetooth-Kopplung gedrückt, die Q-Tastenlichter auf der Tastatur blinken blau);

Fn+W-Taste: Bluetooth-Name: X75-5.0-BT2
(Halten Sie die Funktionstastenkombination für die Bluetooth-Kopplung gedrückt, die W-Tastenlichter der Tastatur blinken gelb);

FN+E-Taste: Bluetooth-Name: X75-5.0-BT3
(Halten Sie die Funktionstastenkombination für die Bluetooth-Kopplung gedrückt, die E-Tastenlichter der Tastatur blinken gelb);

Herzliche Erinnerung: Wenn die Bluetooth-Kopplung hergestellt ist, leuchtet die entsprechende Tastenlichter eine Weile und lohnt dann zum ungefähren Beleuchtungsmodus zurück, Das Produkt verwendet eine kurz gedrückte Kombinationstaste, um die Bluetooth-Kanäle zu wechseln, Beim Wechseln blinkt die Tastenlichte langsam,

2.Schritte zum Verbinden Ihres Geräts

(1) Wenn das Produkt mit dem Mobiltelefon verbunden ist, drücken und halten Sie eine beliebige Kombination aus Fn+QFN+W/Fn+E auf der Tastatur, um Bluetooth zu übertragen, Öffnen Sie zu diesem Zeitpunkt die "Einstellungen" des Telefons und klicken Sie auf Bluetooth, Wählen Sie dann im Bluetooth-Dialogfeld "X75-5.0-BT1/-BT2" Gerätenamen zum Koppeln und Verbinden,

(2) Schritte zur Installation auf einem WIN-10-Computer: Klicken Sie auf dem Computer auf "Start", wählen Sie "Gerät", wählen Sie "Bluetooth", wählen Sie dann die "Tastatursymbole" in der Liste und klicken Sie auf Koppeln. Folgen Sie dem Dialog der Benutzeroberfläche, um den Vorgang abzuschließen.

2. 2.4G-Modus Installationsschritte und Verwendung:

(1) Stellen Sie den Tastaturmodusschalter auf das 2.4G-Symbolbild;

(2) Drücken Sie die Tasten Fn+R lange, dann blinkt die R-Taste der Tastatur schnell blau;

(3) Stecken Sie den Empfänger schnell in den freien USB-Anschluss des Computers;

(4) Der Computer bestätigt den Code automatisch und installiert die entsprechende Adaptersoftware.

Wichtige Tipps: Wenn der Computer installiert ist und verwendet werden kann, leuchtet die Tastatur im Allgemeinen lange und erlischt dann, um den ursprünglichen Lichtmodus wiederherzustellen, Das bedeutet, dass die Tastatur erfolgreich mit dem Computer gekoppelt wurde und verwendet werden kann.

3. Installationsschritte und Verwendung im kabelgebundenen Modus:

Die Tastatur kann auch mit dem TYPE-C-Kabel an den Computer angeschlossen werden, Wenn das Kabel eingesteckt ist und sich der Tastaturmodusschalter in der mittleren "Linie"-Symbolposition befindet, ist die Tastatur über den kabelgebundenen USB-Modus mit dem Computer verbunden.

Warme Tipps: Wenn die Tastatur nur noch wenig Strom hat, leuchtet die Buchstabenleuchte der Taste "ESC" rot - was bedeutet, dass die Tastatur auch aufgeladen wird - bis sie vollständig aufgeladen ist und die Buchstabenleuchte der Taste wieder in den ursprünglichen Lichtmodus zurückkehrt.

X75-QMK-Tastatur: FN-Funktion und Beleuchtungsbetriebsanleitung:





X75 - QMK-Tastatur FN Multimedia-Funktionstasten -beschreibung für MAC-System:

Hinweis:WIN/ALT werden beim Wechsel der Schnittstellen vertauscht, WIN nicht sperren

Umschaltfunktion zwischen WIN- und MAC-System der Tastatur:

1. FN+A (länger als 3 Sekunden gedrückt halten) = zum MAC-System wechseln (Leuchte „A" der Tastatur blinkt dreimal langsam).

2. FN+S (länger als 3 Sekunden gedrückt halten) = zum WIN-System wechseln (Leuchte „S" der Tastatur blinkt dreimal langsam).

Fn+F1=F1	Fn+F5=F5	Fn+F9=F9
Fn+F2=F2	Fn+F6=F6	Fn+F10=F10
Fn+F3=F3	Fn+F7=F7	Fn+F11=F11
Fn+F4=F4	Fn+F8=F8	Fn+F12=F12

Notes:

1. When using this keyboard for the first time, it is recommended to use the charging cable provided with the product to connect the computer USB port or DC-5V charger to fully charge the keyboard before using it. When charging, remember the direction of the TYPE-C head of the connecting cable and carefully insert it into the charging dock of the keyboard.

When the keyboard is plugged in for charging, the ESC key light on the keyboard lights up red, and when it is fully charged, the indicator light will be restored to the normal mode.

2. This keyboard has an intelligent power saving function: when the keyboard is idle for about 3 minutes, the keyboard will automatically turn off the backlight, and you can restore the light by pressing any key.

3. When the receiver is plugged in when using this keyboard, if the computer cannot recognize it, it should be considered that the port contact is poor and it needs to be replaced and plugged into another computer USB port. When the backlight of the keyboard dims or no light is on during use, it should be confirmed that it is caused by insufficient built-in power of the product, if the power is insufficient, charge it in time. When charging, the TYPE-C cable provided must be connected to the keyboard before charging. The charging time will vary according to the power of the charger, if the product is not used for a long time, please turn the product mode switch to the wired icon position.

4. When the product freezes or suddenly stops during use, in addition to eliminating the cause of low battery voltage, it should be considered that there is interference from the same frequency signal in the environment. At this time, you can use a TYPE-C cable to connect the computer to use it in wired mode. You can also switch the Bluetooth channel or 2.4G channel to solve the problem. The method of pairing is shown above (if the pairing fails once, you can repeat the operation).

5. The wired mode of the X75-QMK keyboard also supports VIA open source software, but you need to open the https://www.caniuseva.com/sk/usevia.app/ webpage and prepare the X75.json file for configuration. When configuring, the keyboard must be switched to wired mode before it can be used.

Italiano

Grazie per aver scelto la nostra tastiera meccanica a tre modalità X75 ATTACK SHARK. Non solo ha molteplici funzioni ed effetti di luce, ma può anche essere assemblato su misura fai-da-te in base alle tue esigenze competitive, interessi e preferenze, ecc., in modo da poter ottenere l'effetto desiderato mentre il gioco è divertimento pratico. Ci auguriamo che possa offrirti un nuovo senso di funzionamento del prodotto.

Ambito di applicazione del prodotto:

Tastiera meccanica Attack Shark X75-QMK, progettata con 81 tasti, utilizzando firmware open source, può essere applicata con la piattaforma software open source VIA, simboli chiave RGB4light, il canale utilizza la struttura fisica switch switch-Bluetooth2.4G-wired tre funzioni modalità per connettere a controllare i dispositivi comuni, Il prodotto può essere eseguito su computer Windows 2000, Windows XP, Vista, Win7, Win8, Win10,RWin1, versione OS2-2.2 e successive e sistemi di telefonia mobile con versione Bluetooth, Il nome del dispositivo Bluetooth locale è "X75-0-BT1, X75-0-BT2, X75-0-BT3".

Requisiti hardware:

Telefono cellulare o computer con Bluetooth e porta USB disponibile per il collegamento dei dispositivi.

Schema della tastiera:

Descrizione dell'interruttore/interfaccia della tastiera

Modalità di connessione Bluetooth



Modalità di connessione 2.4G

Modalità di connessione cablata

Passaggi di installazione e utilizzo della tastiera X75-QMK:

1. Passaggi di installazione e utilizzo dell'accoppiamento della connessione in modalità Bluetooth:

1)Premere la combinazione di tasti Fn+QFN+W/Fn+E sul canale Bluetooth per associare il codice di trasmissione Bluetooth della tastiera.

（1）Ruotare l'interruttore della modalità tastiera sulla posizione dell'icona BT (Figura);

(2) **Tasto FN+Q: nome Bluetooth: X75-5.0-BT1**
(tenere premuto il tasto funzione combinato per l'accoppiamento Bluetooth, la spia del tasto Q sulla tastiera lampeggerà in blu);

Tasto FN+W: Nome Bluetooth: X75-5.0-BT2
(tenere premuto il tasto funzione combinato per l'accoppiamento Bluetooth, la spia del tasto W della tastiera lampeggerà in giallo);

Tasto FN+E: nome Bluetooth: X75-5.0-BT3
(tenere premuto il tasto funzione combinato per l'accoppiamento Bluetooth, la spia del tasto E della tastiera lampeggerà in giallo);

Promemoria cordiale: quando l'accoppiamento Bluetooth è connesso, la luce del tasto corrispondente rimarrà accesa per un po' e poi verrà ripristinata la modalità di illuminazione originale, Il prodotto utilizza una combinazione di tasti a pressione breve per cambiare canale Bluetooth, Quando si cambia, la luce del tasto lampeggia lentamente,

2)Passaggi per la connessione del dispositivo

(1) Quando il prodotto è connesso al telefono cellulare, tenere premuto qualsiasi combinazione di Fn+QFN+W/Fn+E per la tastiera per trasmettere Bluetooth, quindi, aprire le "Impostazioni" del telefono e fare clic su Bluetooth, Quindi, nella finestra di dialogo Bluetooth, nome del dispositivo da accoppiare e connettere,

(2) Passaggi di installazione su un computer WIN-10: Sul computer, fare clic su "Start", selezionare "Dispositivi", selezionare "Bluetooth", quindi selezionare l'icona della tastiera" nell'elenco e fare clic su Associazione, Seguire il dialogo dell'interfaccia per completare l'operazione.

2. Passaggi e utilizzo dell'installazione in modalità 2.4G:

(1) Impostare l'interruttore della modalità tastiera sullo stato dell'icona 2.4G;

(2) Premere a lungo Fn+R, quindi la spia del carattere del tasto R della tastiera lampeggerà rapidamente in blu;

(3) Collegare rapidamente il ricevitore alla porta USB inattiva del computer;

(4) Il processore conferma automaticamente il codice e installa il software dell'adattatore corrispondente.

Suggerimenti caldi: In genere, quando il computer è installato e può essere utilizzato, la luce del carattere della tastiera diventa lunga e quindi si spegnerà per ripristinare la modalità luce originale, Il che significa che la tastiera è stata abbinata correttamente al computer e può essere utilizzata.

3. Passaggi e utilizzo dell'installazione in modalità cablata:

La tastiera può essere collegata al computer anche con il cavo TYPE-C, Quando il cavo è collegato, quando il tasto del cambio modalità della tastiera è nella posizione centrale dell'icona "Linea", la tastiera è collegata al computer tramite modalità cablata USB.

Suggerimenti caldi:quando la tastiera è quasi scarica, la luce del carattere del tasto "ESC" è illuminata di rosso - indicando che anche la tastiera è in stato di carica - fino a quando non è completamente carica e la luce del carattere del tasto ritorna alla modalità luce originale.

Funzione FN della tastiera X75-QMK e istruzioni per l'uso dell'illuminazione:

Note: WIN/ALT verranno scambiati quando si cambia interfaccia, non bloccare WIN

Sistema WIN della tastiera e funzione di commutazione del sistema MAC:

1. Fn+A (premere per più di 3 secondi) = passa al sistema MAC (la spia "A" della tastiera lampeggia tre volte lentamente);

2. Fn+S (premere per più di 3 secondi) = passaggio al sistema WIN (la spia "S" della tastiera si arrangia tre volte lentamente);

Fn+F1=F1	Fn+F5=F5	Fn+F9=F9
Fn+F2=F2	Fn+F6=F6	Fn+F10=F10
Fn+F3=F3	Fn+F7=F7	Fn+F11=F11
Fn+F4=F4	Fn+F8=F8	Fn+F12=F12

Appunti:

1. Quando si utilizza questa tastiera per la prima volta, si consiglia di utilizzare il cavo di ricarica fornito con il prodotto per collegare la porta USB del computer o il caricatore CC-5V per caricare completamente la tastiera prima di utilizzarla. Durante la ricarica, osservare la direzione della testa TYPE-C del cavo di collegamento e inserire con attenzione nella stazione di ricarica della tastiera.

Quando la tastiera è collegata per la ricarica, la spia del tasto ESC sulla tastiera si illumina di rosso e, quando è completamente carica, il ripristino della spia verrà ripristinato nella modalità normale.

2. Questa tastiera ha una funzione di risparmio energetico intelligente: quando la tastiera è inattiva per circa 3 minuti, la tastiera spegne automaticamente la retroilluminazione ed è possibile ripristinare la luce premendo un tasto qualsiasi.

3. Quando il ricevitore è collegato quando si utilizza questa tastiera, se il computer non riesce a riconoscerlo, è necessario considerare che il contatto della porta è scadente e deve essere sostituito e collegato a un'altra porta USB del computer. Quando la retroilluminazione della tastiera si attenua o si fa buio non è accesa durante l'uso, è necessario verificare che ciò sia causato da un'alimentazione incorporata insufficiente del prodotto. Se la potenza è insufficiente, caricarla in tempo. Durante la ricarica, il cavo TYPE-C fornito deve essere collegato alla tastiera prima della ricarica, il tempo di ricarica varierà in base alla potenza del caricatore, Se il prodotto non viene utilizzato per un lungo periodo, ruotare l'interruttore della modalità del prodotto sulla posizione dell'icona cablata.

4. Quando il prodotto si blocca o si ferma improvvisamente durante l'uso, oltre ad eliminare la causa della bassa tensione della batteria, si può considerare che nell'ambiente sono presenti interferenze provenienti dal segnale della stessa frequenza. Al momento è possibile utilizzare un cavo TYPE-C per collegare il computer e utilizzarlo in modalità cablata. Puoi anche cambiare il canale Bluetooth o il canale 2.4G per risolvere il problema, Il metodo di abbinamento è mostrato sopra (se l'abbinamento fallisce una volta, è possibile ripetere l'operazione).

5. La modalità cablata della tastiera X75-QMK supporta anche il software open source VIA, ma è necessario aprire la pagina Web https://www.caniuseva.com/sk/usevia.app/ e preparare il file X75.json per la configurazione, , Durante la configurazione, la tastiera deve essere impostata sulla modalità cablata prima di poter essere utilizzata.

6. Il prodotti wireless Attack Shark sono tutti progettati con batterie al litio integrate e la tastiera utilizza un design con batteria ad alta di grande capacità. Pertanto, per la sicurezza degli utenti, il prodotto può essere utilizzato solo a temperatura ambiente in ambienti chiusi, Si prega di non utilizzarlo in luoghi estremamente freddi o con temperature elevate vicino a fonti di fuoco.

7. Smaltimento dei danni di prodotto: se il prodotto è danneggiato e non può essere riparato, non smontarlo né gettarlo nel fuoco da soli per evitare pericoli accidentali. Dovrebbe essere inviato ad una stazione di smaltimento rifiuti professionale o ad un contenitore di riciclaggio speciale per lo smaltimento.

Elenco articoli:

1. Un cavo di ricarica TYPE-C
2. Un manuale di istruzioni e una scheda di garanzia
3. Un ricevitore 2.4G
4. Una copertura del blister

Français

Merci d'avoir choisi notre clavier mécanique à trois modes X75 ATTACK SHARK. Il a non seulement de multiples fonctions et effets d'éclairage, mais peut également être un assemblage personnalisé en fonction de vos propres besoins, intérêts et préférences concurrentiels, etc., afin que vous puissiez obtenir l'effet souhaité tout en profitant du plaisir du bricolage. Nous espérons que cela pourra vous apporter une nouvelle sensation de fonctionnement du produit.

Champ d'application du produit:

Le clavier mécanique Attack Shark X75-QMK, conçu avec 81 touches, utilisant un micrologiciel open source, peut être appliqué avec une plate-forme logicielle open source VIA, des symboles clés entièrement lumineux RVB, le canal utilise un commutateur de structure physique-Bluetooth2.4G-filaire trois fonctionnant Modes pour connecter et contrôler les appareils associés, le produit peut fonctionner sur les ordinateurs Windows 2000, Windows XP, Vista, Win7, Win8, Win10,RWin1, OS2-2.0 et plus tard et supérieurs et les systèmes de téléphonie mobile avec version Bluetooth, Le nom du périphérique Bluetooth local est "X75-0-BT1, X75-0-BT2, X75-0-BT3 ".

Exigences matérielles:

Téléphone portable ou ordinateur avec Bluetooth et port USB disponible pour connecter des appareils.

Schéma du clavier:

Description du commutateur/ interface du clavier

Mode de connexion Bluetooth

Mode de connexion 2.4G

Mode de connexion filaire

Étapes d'installation et utilisation du clavier X75-Q